



## SIRIUS 60-15/45

<b>Tipo</b>	60-15/45
<b>Variazione tensione in ingresso</b>	+15/-45 %
<b>Potenza nominale</b>	60 kVA
<b>Range tensione ingresso</b>	220-460 V
<b>Corrente ingresso massima</b>	157 A
<b>Tensione di uscita</b>	400 V
<b>Corrente di uscita nominale</b>	87 A
<b>Rendimento</b>	>98 %
<b>Velocità di regolazione</b>	10 ms/V
<b>Dimensioni LxPxH</b>	600x800x2000mm
<b>Peso</b>	800 kg



Immagine puramente indicativa.

### Caratteristiche standard

<b>Stabilizzazione della tensione</b>	Controllo a fasi indipendenti
<b>Tensione di uscita selezionabile</b>	da 210V a 255V (L-N) / da 360V a 440V (L-L)
<b>Frequenza</b>	50Hz $\pm$ 5% o 60Hz $\pm$ 5%
<b>Precisione della tensione di uscita</b>	$\pm$ 0,5%
<b>Variazione di carico ammissibile</b>	Fino al 100%
<b>Sbilanciamento di carico ammissibile</b>	100 %
<b>Raffreddamento</b>	Ventilazione naturale (sopra i 35°C assistita con ventole)
<b>Temperatura ambiente</b>	-25/+45°C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25/+60°C
<b>Massima umidità relativa</b>	<95% (non condensante)
<b>Sovraccarico ammissibile</b>	200% 2min.
<b>Distorsione armonica</b>	Non introdotta
<b>Colore</b>	RAL 7035
<b>Grado di protezione</b>	IP 21
<b>Strumentazione</b>	Display touch da 10 "(multilingue) disponibile in remoto tramite VNC
<b>Installazione</b>	Interno
<b>Sistema di comunicazione</b>	Ethernet / USB / MODBUS / Ortea XCloud
<b>Protezione da sovratensione</b>	Scaricatori classe I in entrata Scaricatori class II in uscita Sistema di ritorno alla tensione ottimale tramite supercondensatori in caso di black-out

### Accessori opzionali standard

<b>Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - INPUT</b>	DI ABB / SCHNEIDER 160 - INPUT
<b>Dispositivi di interruzione ABB / SCHNEIDER - OUTPUT</b>	DI ABB / SCHNEIDER 100 - OUTPUT
<b>Protezione del carico da sovra/sottotensione ABB / SCHNEIDER</b>	PS ABB / SCHNEIDER 100
<b>Sezionatore e commutatore ABB</b>	D-IC ABB 160
<b>Interruttore automatico e commutatore ABB</b>	IA-CA ABB 160
<b>Kit protezione totale ABB / SCHNEIDER</b>	kit ABB / SCHNEIDER 200
<b>Trasformatore di isolamento in ingresso trifase DZNO</b>	DZNO 158A
<b>Sistema di rifasamento automatico integrato da 80kVA a</b>	PFC 80-320 80



Filtri EMI/RFI

FL 100